DAY&LARA

INPUT LIST TOUR 2022

•	CANAIS	INSTRUMENTOS	PREFERÊNCIA DE MIC OU SIMILARES
•	01	KICK	SHURE BETA 91 / BETA 52
•	02	SNARE 1	E 604 / SHURE SM 57
•	03	SNARE EFX	E 604 / SHURE SM 57
•	04	HI-HAT	SHURE SM 81 / AKG C1000
•	05	RONTOM-TOM	E 604 / SHURE SM 57
•	06	TOM 1	E 604 / SHURE BETA 98
•	07	TOM 2	E 604 / SHURE BETA 98
•	08	FLOOR	E 604 / SHURE BETA 98
•	09	OVER L	SHURE SM 81 / AKG C1000
•	10	OVER R	SHURE SM 81 / AKG C1000
/•	11	GUITARRA	DIRECT BOX PASSIVO
•	12	VIOLÃO GUITARRA	SEM FIO RACK DAY&LARA
•	13	VIOLÃO LARA	SEM FIO RACK DAY&LARA
•	14	SANFONA	SEM FIO RACK DAY&LARA
•	15	VS.L	DIRECT BOX PASSIVO
•	16	VS.R	DIRECT BOX PASSIVO
	17	VS.CLICK	DIRECT BOX PASSIVO
•	18	VS.REGENCIA	DIRECT BOX PASSIVO
•	19	VS.BAIXO	DIRECT BOX PASSIVO
•	20	VS.VOZ	DIRECT BOX PASSIVO
•	21		
•	22	DAY	SEM FIO RACK DAY&LARA
•	23	LARA	SEM FIO RACK DAY&LARA
•	24	COM.ARTISTAS	SHURE SM 58
•	25	COM.SANFONA	SHURE SM 58
•	26	STANDBY DAY	SHURE UR4 BETA 58
•	27	STANDBY LARA	SHURE UR4 BETA 58
•	28	COM.ROADIE 1	SHURE SM 58
•	29	COM.ROADIE 2	SHURE SM 58

DAY&LARA

OUTPUT MONITORES TOUR 2022

•	VIAS	INSTRUMENTO	PREFERÊNCIA
•	01	DAY L	SISTEMA DAY E LARA
•	02	DAY R	SISTEMA DAY E LARA
•	03	LARA L	SISTEMA DAY E LARA
•	04	LARA R	SISTEMA DAY E LARA
•	05	SANFONA L	SISTEMA DAY E LARA
•	06	SANFONA R	SISTEMA DAY E LARA
•	07	GUITARRA L	SISTEMA DAY E LARA
•	08	GUITARRA R	SISTEMA DAY E LARA
•	09	BATERIA	SISTEMA DAY E LARA
•	10	SIDE FILL L	KF E SUB
•	11	SIDE FILL R	KF E SUB

OBS: AS VIAS DE SIDE FILL DEVERAM ESTA CHECADAS EM ÓTIMO FUNCIONAMENTOS QUALQUER DÚVIDAS ENTRAR EM CONTATO COM O PRODUTOR TÉCNICO



RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O P.A E MONITOR TOUR 2022

MESAS DE SOM SUGERIDAS:

PM5D RH YAMAHA, YAMAHA M7CL, YAMAHA CL 5, DIGIDESIGNPROFILE, SOUNDCRAFT VI3 OU 6,
DIGICO SD 8,10 OU 12, MIDAS PRO 3 OU 6.

O P.A. DEVE SER COMPATÍVEL COM O ESPAÇO A SER SONORIZADO OBSERVANDO POR VEZES A NECESSIDADE DE SER UTILIZADO TORRES DE DELAY PARA UMA MELHOR COBERTURA.

P.A. DE 3 OU 4 VIAS DEVIDAMENTE ALINHADO E PROCESSADO CORRETAMENTE.

O P.A. DEVE REPRODUZIR 110DB-SPL EM CURVA C, EM NO MÍNIMO 30METROS SEM DISTORÇÕE EM SUAS VIAS.

O P.A. DEVE SER MONTADO À PELO MENOS 1 METRO A FRENTE DA LINHA DO PALCO, NUNCA NAMESMA LINHA.

É INDISPENSÁVEL A COMUNICAÇÃO ENTRE P.A. E MONITOR VIA INTERCON.

A HOUSE MIX DEVE ESTAR POSICIONADA SEMPRE AO CENTRO DO P.A. E NO MÁXIMO A 30

METROS DELE, SEMPRE ELEVADA DO SOLO PELO MENOS 30 CENTÍMETROS.

USAMOS FRONT FILL SEMPRE EM NOSSOS SHOWS,OS MODELOS

RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O MONITOR:

PM5D RH YAMAHA, YAMAHA M7CL, YAMAHA CL 5, DIGIDESIGNPROFILE, SOUNDCRAFT VI3 OU 6,
DIGICO SD 8,10 OU 12, MIDAS PRO 3 OU 6.

SIDEFILL DE 3 OU 4 VIAS DEVIDAMENTE PROCESSADO E ALINHADO CORRETAMENTE.

SISTEMA DE AC 117 VOLTS ATERRADO E ESTABILIZADO EM TODO PALCO E NOS RACKS DE

SEM FIO DA DUPLA DAY&LARA.

É INDISPENSÁVEL A COMUNICAÇÃO ENTRE P.A. E MONITOR VIA INTERCON.

OBSERVAÇÃO INDISPENSÁVEL

01 BATERIA (BUMBO, TON 10', TON 12', SURDO 14' OU 16') EM ÓTIMO ESTADO DE CONSERVAÇÃO
02 MICROFONES SEM FIO - SHURE BETA 58A

- 16 PEDESTAIS PARA MICROFONE
 - 08 DIRECT BOX PASSIVO IMP2
 - 40 CABOS XLR 10 METROS
- -12 PRATICÁVEIS COM PÉ DE 40 CM

-01 SUB PARA BATERIA

NÃO USAREMOS CUBO DE BAIXO, GUITARRA E NEM SUB PARA BATERIA.

15 PEDESTAIS EM BOM ESTADO SENDO DOS TAMANHOS: GRANDES, MÉDIOS E PEQUENOS.

PRODUTOR GERAL NILSINHO (19) 99633-6999

DAY&LARA

MAPA DE PALCOTOUR 2022





EGUA DE AC 110

DAY&LARA

EAR LARA VIA 03/04

SIDE FILL L